

**RTD 18 LTX BL 30 (601720850) Coupe-bordure sans fil
18V; carton**

Référence 601720850
EAN 4061792204119



Photo semblable



- Coupe-bordure sans fil léger et compact pour tondre, couper et tailler
- Transport facile et rangement compact grâce à la barre en deux parties avec raccord rapide
- Réglage facile du fil en tapotant rapidement la tête de la bobine durant le travail
- Changement de fil Metabo Quick : rapide et sans outil, sans devoir retirer ou ouvrir la bobine
- Moteur Brushless puissant pour une capacité de coupe élevée et une longue autonomie par charge de batterie
- Réglage de la vitesse en continu pour travailler de manière flexible
- Bride de protection pliable pour assurer le respect de la distance par rapport aux arbres, aux arbustes ou à d'autres obstacles
- Travail sûr grâce aux zones de préhension caoutchoutées et à l'interrupteur de sécurité supplémentaire
- Durable et robuste grâce au carter du moteur en métal et à la protection antichoc pour la batterie
- Position qui protège la santé de l'utilisateur et poids équilibré grâce à la poignée ronde réglable et à la sangle d'épaule
- Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

tension batterie	18 V
Diamètre du cercle de coupe	30 cm
Vitesse de rotation à vide	0 - 6500 /min
Diamètre de fil	2 mm
Poignée	Poignée ronde
Poids sans batterie	3.4 kg
Poids avec batterie	3.8 kg

Vibration

Vitesse de rotation à vide	3.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	76 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	87 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Bobine de double fil (fil Ø 2 mm, 4 m)
Clé Allen
Tournevis cruciforme
Poignée ronde
sans batterie, ni chargeur
Sangle d'épaule
Capot de protection