

AS 18 L PC (602021850) Aspirateur sans fil 18V; carton; avec nettoyage manuel du filtre

Référence 602021850
EAN 4007430321244



Photo semblable



- Aspirateur sans fil léger et compact pour une aspiration mobile de la poussière et de la sciure
- Aspirateur sans fil homologué pour un usage professionnel et certifié pour les poussières de la classe de poussière L
- PressClean : nettoyage manuel du filtre grâce à un flux d'air puissant lors de l'actionnement de l'interrupteur sur l'aspirateur pendant les pauses
- Avec fonction de soufflerie intégrée pour souffler, sécher et évacuer l'air vicié
- Mode Éco pour une plus grande autonomie de la batterie, mode Boost pour une puissance maximale
- Grand interrupteur pour le démarrage/l'arrêt facile avec le pied
- Avec flexible extensible pour une utilisation confortable et une liberté de mouvement maximale lors de l'aspiration
- Rangements pratiques pour une deuxième batterie, un chargeur, des buses et un flexible
- Design MetaLoc compact à empiler avec les coffrets MetaLoc
- Carter robuste avec protections en caoutchouc sur la partie inférieure pour permettre de poser la machine sans abîmer la surface et pour éviter qu'elle ne glisse
- Transport facile grâce à la poignée ergonomique ou à la sangle de transport
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Type de batterie	LiHD
tension batterie	18 V
Débit d'air max.	2100 l/min
Dépression	120 hPa (mbar)
Surface du filtre	3600 cm ²
Volume du réservoir	7.5 l
Ø du flexible d'aspiration	32 mm
Longueur du flexible	3.5 m
Poids sans batterie	6.9 kg
Poids avec batterie	7.5 kg

Émission acoustique

niveau sonore	72 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	84 dB(A)
Incertitude de mesure K	2.4 dB(A)

Équipement standard

Flexible d'aspiration extensible (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m)

Sac filtrant en non-tissé

Buse d'aspiration (120 mm de large)

Buse pour joints

Sangle

sans batterie, ni chargeur